


**СЕТЕВОЙ ШЛЮЗ iLOCKS GW-05 433+BLE  
ПАСПОРТ**

**ПС-ШЛЮЗ iLOCKS GW-05 433+BLE**



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на сетевой шлюз iLOCKS GW-05 433+BLE, предназначенный для сетевого подключения через Sub-1G (433 МГц) и BLE, электронных замков серии iLOCKS IS 433+BLE.

## 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице №1.

Таблица №1 - Характеристики:

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Модель продукта         | iLocks GW-05 433+BLE                               |
| Рабочая частота (MHz)   | 432.5-435 МГц                                      |
| Питание                 | DC 12 В                                            |
| Статический ток         | 1000 мА                                            |
| Габариты (мм)           | 100 x 84 x 27 (без антенн)                         |
| Материал корпуса        | Металл                                             |
| Совместимость с PMS     | Поддерживается                                     |
| Шифрование              | AES128, RSA1024 Непарный алгоритм шифрования       |
| Беспроводные стандарты  | BLE4.2 и Sub-1G (433MHz)                           |
| Дальность связи         | Стандарт BLE4.2 до10 м; Sub-1G (433MHz) до 100 м   |
| Подключение             | LAN (Rj45) Ethernet 10/100 Мбит/с                  |
| Стандарт Ethernet       | Скорость передачи данных: 10/100 Mb/c              |
| Стандарт WiFi           | Отсутствует                                        |
| Условия монтажа         | Выносной кабель антенны Sub-1G (433МГц) длиной 1 м |
| Рабочая температура     | - 10 – + 65 °С                                     |
| Рабочая влажность       | 20 - 93%                                           |
| Программное обеспечение | iLocks online                                      |
| Память EEPROM           | Да                                                 |
| Индикаторы              | Индикатор LAN, Питание                             |

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Комплект поставки:

- Сетевой шлюз iLocks GW-05 433+BLE;
- Блок питания GA-12xxxxxCL. Входное напряжение: AC 110-240 Вольт  
Выходное: 12Вольт 1000ма.;
- Выносной кабель антенны Sub-1G (433МГц);
- Антенна BLE.

#### 4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2 При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 60 месяцев.

4.3 При соблюдении условий эксплуатации на изделие распространяется гарантия от заводского брака - 12 месяцев с даты продажи.

4.4 В случае механического повреждения или не соблюдения требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5 Форма письменной рекламации(претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6 Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок изделия по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

#### 5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1 Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Сетевой шлюз GW-05 iLocks 433+BLE должен храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3 Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу №2.

Таблица №2. Сведения о хранении

| Дата                  |                   | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Установки на хранение | Снятие с хранения |                          |                                                  |
|                       |                   |                          |                                                  |

#### 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на устройство, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

6.2 Запрещается разбирать устройство; при возникновении такой необходимости, разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

6.3 Устройство должно эксплуатироваться в сухих помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Не допускается попадание воды или других жидкостей внутрь устройства.

6.4 Перед подключением устройства, убедитесь что напряжение вашей электрической сети, соответствует стандартам поставляемого блока питания, входное напряжение: AC 110-240 Вольт, а так же отсутствуют повреждения и перегибы кабелей, входящих в комплект поставки.



Приложение №1  
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.  
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № \_\_\_\_\_  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Куда \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Кому \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя)

П Р Е Т Е Н З И Я № \_\_\_\_\_

На основании договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., накладной № \_\_\_\_\_ от  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., счету № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в адрес

\_\_\_\_\_ (наименование организации, которая предъявляет претензию)  
поступили товары \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование товаров)  
по цене \_\_\_\_\_ руб. в количестве \_\_\_\_\_ на сумму  
\_\_\_\_\_ руб.

Данные товары поступили \_\_\_\_\_  
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

\_\_\_\_\_  
Фактически оказалось \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Брак (недостача) на сумму \_\_\_\_\_ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика,  
изготовителя).

Данный факт подтверждается актом № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. \_\_\_\_\_ договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

П Р О Ш У:

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № \_\_\_\_\_.
2. Удостоверение представителя \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Товаротранспортная накладная № \_\_\_\_\_.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение №2  
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

№/заводское обозначение \_\_\_\_\_ предприятие, дата: \_\_\_\_\_

Наработка с начала эксплуатации \_\_\_\_\_  
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) \_\_\_\_\_

**Приложение №3  
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Сетевой шлюз iLocks GW-05 433+BLE

\_\_\_\_\_  
(модификация)

№ \_\_\_\_\_  
(заводской номер)


Упаковано Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число



**Приложение №4  
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350911, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1, Тел.: +7(861) 299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web\_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

